


ITALIANO

MANUALE DI ISTRUZIONI

Modulo Dimmer Wi-Fi 2 canali

AS-DM2 / QS-WIFI-D02-TRIAC-2C



Con la presente, Life365 Italy S.p.A., dichiara che questo dispositivo wireless è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni correlate della direttiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio. La dichiarazione può essere consultata presso il sito web www.homcloud.com/doc.

"Homcloud" è un marchio registrato di Life365 Italy S.p.A.

SPECIFICHE

Prodotto	Modulo Dimmer wi-fi 2 canali
Voltaggio	220-240V AC 50Hz
Potenza/corrente max	2x100W LED - 2x450mA
Frequenza wi-fi	2.4GHz - 2.4835GHz
Range temp funz.	-10°C - +40°C
Range temp. max	Tc: +80°C (Max.)
Raggio di lavoro	≤200 m
Dims (WxDxH)	46x46x18mm (senza staffa)
Protezione IP	IP20
Max trasm. potenza	19,91 dBm (Max Antenna gain 3dBi)
Dimmeraggio	Tecnologia TRIAC

EMC Standard (EMC)
EN 300 328 V2.1.1 (2016-11),
EN 301489-1 V2.1.1 (2017-02),
EN 301489-17 V3.1.1 (2017-02),
EN 62311: 2008, EN 55015:2013
+A1:2015, EN 61547:2009

Safety Standard (LVD)
IEC 60669-2-1:2002/AMD1:2008/
AMD2:2015, IEC 60669-1:1998/
AMD1:1999/AMD2:2006,
EN 60669-2-1:2004+A1: 2009+ A2:2010,
EN 60669-1:2018

RoHS Standard (RoHS)
2011/65/EU, (EU) 2015/ 863

Radio Equipment (RED)
ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

INFO PRODOTTO

Il modulo dimmerabile 2 canali Wi-Fi nasce per trasformare i tuoi pulsanti tradizionali a muro (a pressione) in pulsanti Wi-Fi. I circuiti luce diventeranno quindi controllabili e dimmerabili anche da remoto tramite smartphone oltre a mantenere le loro funzioni tradizionali.

Note:

App e pulsanti a muro sono sincronizzati tra di loro. Accendendo o spegnendo le luci da pulsante a muro l'app si aggiornerà automaticamente.

Per pulsanti a una via e a due o più vie. Linea Neutra richiesta - Piastra metallica non supportata.

- 4) Pressione singola (<1s): on/off
Pressione prolungata (>1s): regolazione intensità

IMPORTANTE

La nostra APP supporta solo la connessione Wi-Fi a 2.4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n (durante il processo di configurazione sia lo smartphone che il modulo devono essere connessi alla stessa rete Wi-Fi).

INSTALLAZIONE

▲ Attenzione:



Questo dispositivo deve essere installato da un elettricista qualificato o da un installatore professionale.

COLLEGAMENTO CAVI ELETTRICI


Leggere attentamente questo manuale d'istruzioni prima di utilizzare il dispositivo e conservarlo per future consultazioni.

- Solo per uso interno.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Tenere lontano da acqua, umidità e ambienti caldi.
- NON pulire con liquidi.
- NON superare i valori nominali di corrente consigliati.
- NON aprire, smontare, riparare o modificare il dispositivo wi-fi.

con staffa di montaggio




senza staffa di montaggio




INFO PRODOTTO

1. Spegnerne l'alimentazione prima di eseguire qualsiasi lavoro di installazione elettrica.
2. Collegare i cavi secondo lo schema elettrico.
3. Inserire il modulo nella scatola elettrica.
4. Collegare l'alimentazione elettrica e segui le istruzioni di configurazione del modulo.

A - Schema elettrico con 2 pulsanti a muro




B - Schema elettrico senza pulsanti a muro



1. Questo modulo può anche essere utilizzato per controllare circuiti di luci o fonti luminose senza pulsanti a muro. Potrai comunque accendere/spegnere/dimmerare le luci con i pulsanti/interruttori integrati o staccando l'elettricità in maniera tradizionale.

2. Per la configurazione utilizzare un pulsante dimmer a muro esterno temporaneamente o l'Interruttore generale.

C - Schema elettrico con 4 o + pulsanti a muro (2 o + per circuito luci)



1. Questo modulo può anche essere utilizzato per controllare circuiti di luci con più di un pulsante a muro. Esempio sopra: 2 circuiti di luci con 2 pulsanti ognuno. (possono essere anche di più)

2. Per la configurazione utilizzare sempre il pulsante a muro principale come da manuale di istruzioni.

SCARICA L'APP E CREA UN ACCOUNT HOMCLOUD

(se hai già l'App di HomCloud sul tuo smartphone e un account Homcloud vai al punto 2 - Configurazione)

- a. Scarica l'APP di HomCloud dall' App Store o da Google Play o scannerizza il codice QR qui sotto.



- b. Lancia l'App ed effettua la registrazione scegliendo il prefisso telefonico dello stato di appartenenza e il numero di telefono/email.
- c. Dopo pochi minuti riceverai il codice di verifica tramite email/sms. Inseriscilo dove richiesto insieme a una password. (deve contenere tra 6 e 20 numeri e lettere)

CONFIGURAZIONE

- a. Connetti il tuo smartphone a una rete Wi-Fi a 2.4 GHz e lancia l'App di HomCloud.
- b. Guarda "Istruzioni collegamento cavi" se non l'hai già fatto.
- c. Premi uno dei pulsanti dimmerabili tradizionali collegati al modulo spegnendo la luce, successivamente tienilo premuto per 10-15 secondi. La luci connesse al modulo dimmerabile inizieranno a lampeggiare entrando in modalità di configurazione. (se attendi per più di 120 secondi dovrai ripetere questo passaggio).

- d. Tieni lo smartphone vicino al pulsante prescelto per iniziare la configurazione (30 cm circa) e seleziona sulla pagina principale dell'app HomCloud "aggiungi dispositivo" o l'icona "+". Poi seleziona "Modulo dimmer 2 canali" nella lista dei dispositivi Wi-Fi.
- e. Conferma sull'app che le luci connesse al modulo lampeggiano velocemente.

- f. Inserisci o conferma il nome e la password del Wi-Fi.
- g. Attendi il 100% della configurazione e seleziona il tasto "Fatto".
- h. Rinomina il modulo Wi-Fi e scegli il nome della stanza dove è posizionata se lo desideri.

INTEGRAZIONE CON GOOGLE HOME E AMAZON ALEXA

Scarica e installa l'App di Google Home o quella di Amazon Alexa e controlla i dispositivi intelligenti usando la tua voce grazie agli Smart Speakers o direttamente con il tuo smartphone.

Importante: Per controllare i dispositivi vocalmente ti verrà chiesto di collegare l'App di HomCloud a quelle di Google Home o Amazon Alexa. Dovrai selezionare per l'integrazione

l'App "Smart Life" nella lista di skills/partners (subito dopo questo passaggio l'utente sarà automaticamente indirizzato verso l'App di HomCloud).

NON serve scaricare l'App di Smart Life.

Visita www.homcloud.com/config per ulteriori info.

FAQ - DOMANDE FREQUENTI

- Q1: Non riesco a configurare il modulo:
- a. Controlla che sia alimentato correttamente.
 - b. Controlla che sia il modulo che lo smartphone siano collegati a una rete wi-fi 2.4 Ghz.
 - c. Controlla che la password del Wi-Fi sia corretta
 - d. Controlla il collegamento cavi elettrici.

Q2: Che tipi di luce posso controllare con il modulo? Tutti i tipi di fonti luminose a 220V e se LED con tecnologia di dimmerazione TRIAC.

Q3: Cosa succede se il Wi-Fi si disconnette? Puoi comunque controllare le luci collegate al modulo come hai sempre fatto con i pulsanti tradizionali e una volta che la linea sarà tornata i moduli si riconnettono automaticamente.

Q4: Cosa succede se cambio la password della linea Wi-Fi? Devi riconfigurare il prodotto con la nuova password.

Q5: Come resetto il dispositivo? Premi uno dei pulsanti dimmerabili tradizionali collegati al modulo spegnendo la luce, poi tienilo premuto per 10-15 secondi. Quando le luci connesse al modulo iniziano a lampeggiare il modulo è stato resettato.

Imported by: Life365 Italy S.p.A. - European General Agency
Viale Roma 49/a, 47122 Forlì, Italy - Made in China



