



Smart Wi-Fi dimmable bulb RGB+WARM WHITE



Parameters

Homcloud code: EE-45WE14, Model: EBE-LZW10
 Base: C37 - E14, Voltage: 220-240V, Rated power: 4.5W
 Lumen: 380lm, CRI: Ra>80, Colours: RGB+2700K
 Dimmable: Yes with APP, Beam Angle: 160°
 Freq: 50Hz, Driver: IC, Lifetime: 25000h
 Wireless frequency: 2.4 - 2.483,5 Ghz
 Communication protocol: IEEE 802.11 b/g/n
 Max Transmit power: 20,00 dBm

Declaration of Conformity

Hereby, Life365 Italy S.p.A., declares that this wireless device complies with the essential requirements and other related provisions of Directive 2014/53 / EU of the European Parliament and of the Council. The declaration can be consulted on the website www.homcloud.com/doc.

"Homcloud" is a registered trademark of Life365 Italy S.p.A.

Safety Warnings

Please read this manual carefully before using this product and keep it properly for future reference.


- Indoor use only.
- Keep the device out of reach of children.
- Keep the device away from water, damp or hot environments.
- Do NOT clean with liquid.
- Do NOT exceed the recommended electrical ratings.
- Do NOT attempt to disassemble, repair or modify the device.

Important

- Our App only support **2.4 GHz Wi-Fi** networks, IEEE 802.11 b/g/n (for configuration both wi-fi homcloud device and mobile phone need to be connected at the same Wi-Fi network).

Functions

- **RGB** - 16 millions of colours
- **WARM white** - 2700K
- **Dimmable** - change brightness of bulb whenever you want
- **Schedules** - Switch on or off wi-fi bulb at the right time
- **Scenes** - Create Scenarios and get always the perfect atmosphere



Lampadina Wi-Fi dimmerabile RGB+CCT



Specifiche

Codice Homcloud: EE-45WE14, Modello: EBE-LZW10
 Base: C37 - E14, Voltaggio: 220-240V, Potenza: 4.5W
 Lumen: 380lm, CRI: Ra>80, Colori: RGB+2700K
 Dimmerabile: Si con APP, Angolo illuminazione: 160°
 Freq: 50Hz, Driver: IC, Durata: 25000h
 Banda di frequenza wireless: 2.4 - 2.483,5 Ghz
 Protocollo comunicazione: IEEE 802.11 b/g/n
 Potenza massima di trasmissione wireless: 20,00 dBm

Dichiarazione di Conformità

Con la presente, Life365 Italy S.p.A., dichiara che questo dispositivo wireless è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni correlate della direttiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio. La dichiarazione può essere consultata presso il sito web www.homcloud.com/doc.

"Homcloud" è un marchio registrato di Life365 Italy S.p.A.

Avvertenze

Leggere attentamente questo manuale d'istruzioni prima di utilizzare il dispositivo e conservarlo per future consultazioni.

- Solo per uso interno.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Tenere la presa wi-fi lontano da acqua, umidità e ambienti caldi.
- NON pulire con liquidi.
- NON superare i valori nominali di corrente consigliati.
- NON aprire, smontare, riparare o modificare la presa wi-fi.

Importante

- La nostra APP supporta solo la connessione **Wi-Fi a 2.4 GHz**, IEEE 802.11 b/g/n (durante il processo di configurazione sia lo smartphone che il dispositivo Wi-Fi Homcloud devono essere connessi alla stessa rete Wi-Fi).

Funzioni

- **RGB** - 16 milioni di colori
- **Luce calda** - 2700K
- **Dimmerabile** - Regola la luminosità della lampadina con il tuo smartphone
- **Programmi** - Accendi e Spegni la lampadina a determinati orari
- **Scene** - Crea scenari personalizzati e ottieni sempre la giusta atmosfera



Part 1 : Download and Registration

(If you have got already HomCloud App on your mobile and an Homcloud Account go to Part 2 - Configuration).

- Download HomCloud App from App Store or Google Play or scan QR code below.



- Enter the register/login interface and register with your country area code and phone number/email address.
- Wait a few minutes for verification code (by email or text message) and enter it where required along with a password. (between 6 and 20 numbers and letters)

Part 2 : Configuration

- Connect your mobile device to a 2.4 GHz Wi-Fi Network and launch HomCloud App.
- Insert Smart Wi-Fi bulb into any E14 lamp holder.
- Press traditional wall switch connected to the wi-fi bulb ON/OFF for 5 times until bulb rapidly blinks.
- On the HomCloud homepage tap "add device" or the icon "+". After that tap "Smart bulb" on the Wi-Fi smart devices list.
- Tap "Confirm indicator rapidly blinks".
- Insert or confirm Wi-Fi network name and password.
- Wait for configuration successfully then tap "Done".
- Rename Smart bulb and choose room name if you wish to.

Punto 1 : Scarica l'App e crea un Account Homcloud

(se hai già l'App di HomCloud sul tuo smartphone e un account Homcloud vai al punto 2 - Configurazione).

- Scarica l'APP di HomCloud dall' App Store o da Google Play o scannerizza il codice QR qui sotto.



- Lancia l'App ed effettua la registrazione scegliendo il prefisso telefonico dello stato di appartenenza e il numero di telefono/email.
- Dopo pochi minuti riceverai il codice di verifica tramite email/sms. Inseriscilo dove richiesto insieme a una password. (deve contenere tra 6 e 20 numeri e lettere)

Punto 2 : Configurazione

- Connetti il tuo smartphone a una rete Wi-Fi a 2.4 GHz e lancia l'App di HomCloud.
- Inserisci la Lampadina wi-fi in un qualsiasi portalampe con base E14 rispettando le specifiche citate precedentemente.
- Premi l'interruttore collegato alla lampadina wi-fi accendendo e spegnendola 5 volte fino a che lampeggia rapidamente.
- Sulla pagina principale dell'App Homcloud seleziona il simbolo "+" o il tasto "Aggiungi Dispositivo". Successivamente seleziona all'interno della lista il riquadro "Lampadina".
- Seleziona "Conferma che la lampadina lampeggia velocemente".
- Inserisci o conferma il nome e la password della rete Wi-Fi.
- Attendi il 100% della configurazione e seleziona il tasto "Fatto".
- Rinomina la Lampadina Wi-Fi e scegli il nome della stanza dove è posizionata se lo desideri.

Please visit www.homcloud.com/config for more info regarding the functions of the Wi-Fi Smart bulb.

Part 3 : Integration with Google Home and Amazon Alexa

Download and install Google Home or Amazon Alexa App for mobile and control your devices with your voice with Smart Speakers* or directly with your smartphone.

Important: If you want to link HomCloud App to Google Home or Alexa App you need to select "**Smart Life**" App between the list of Google Home or Alexa partners. (after that passage the user will be automatically direct to HomCloud App).

Please visit www.homcloud.com/config for more support.

* Smart speakers to be bought separately.

FAQ

- What should I do if I can't configure the smart bulb?**
Make sure your mobile and smart bulb are on the same 2.4 Ghz Wi-Fi network.
- Where can I use the smart bulb?**
You can use it anywhere there is an E14 lamp holder in accordance with smart bulb's parameters.
- What happens if the Wi-Fi goes off?**
You can still control wi-fi bulb manually with on/off wall switch and once Wi-Fi is active again wi-fi bulb will connect automatically to your Wi-Fi network.

Please visit www.homcloud.com for more support.

Imported by: Life365 Italy S.p.A.,
 European General Agency
 Viale Roma 49/a, 47122 Forlì, Italy
 Made in China



Visita www.homcloud.com/config per maggiori informazioni riguardanti le funzioni della Lampadina Wi-Fi.

Punto 3 : Integrazione con Google Home e Amazon Alexa

Scarica e installa l'App di Google Home o quella di Amazon Alexa e controlla i dispositivi intelligenti usando la tua voce grazie agli Smart Speakers* (Altoparlanti Intelligenti dotati di un Assistente vocale) o direttamente con il tuo smartphone.

Importante: Per controllare i dispositivi vocalmente ti verrà chiesto di collegare l'App di HomCloud a quelle di Google Home o Amazon Alexa. Dovrai selezionare per l'integrazione l'App "**Smart Life**" nella lista di brands/partners (subito dopo questo passaggio l'utente sarà automaticamente indirizzato verso l'App di HomCloud).

Visita www.homcloud.com/config per ulteriori informazioni.

* Smart speakers da comprare separatamente.

Domande Frequenti

- Cosa posso fare se non riesco a configurare la lampadina wi-fi?**
Controlla che il tuo smartphone e la lampadina siano sulla stessa rete Wi-Fi a 2.4 GHz.
- Dove posso utilizzare la lampadina wi-fi?**
Puoi inserirla in un qualsiasi portalampe con base E14 rispettando le specifiche tecniche citate precedentemente.
- Cosa succede se la rete Wi-Fi si disconnette?**
Puoi comunque controllare la lampadina wi-fi manualmente grazie all'interruttore tradizionale collegata ad essa. Quando la rete Wi-Fi torna operativa la lampadina si riconnetterà automaticamente alla tua rete Wi-Fi.

Visita www.homcloud.com per ulteriori informazioni e supporto.

Importato da: Life365 Italy S.p.A.,
 European General Agency
 Viale Roma 49/a, 47122 Forlì, Italy
 Made in China

