



Sensore Porte&Finestre Homcloud a radio frequenza

Informazioni

Il rilevatore Porte&Finestre Homcloud è un sensore magnetico a rilevazione apertura/chiusura che adotta un microprocessore digitale integrato a bassissimo consumo energetico. Possiede una batteria sostituibile da 1.5Vx2. (2x pile stilo AAA)

Homcloud code: WL-RFDS

Model n°: WL-19DW

Installazione

Evitare aree con superficie non piana o umida.

Pulire accuratamente la superficie su cui si vogliono posizionare i due componenti del sensore Porta&Finestra.

Successivamente incollare tramite biadesivo le due parti su finestra/porta/cassetto etc che si vuole monitorare. La distanza tra i due componenti quando la porta/finestra/cassetto è chiusa deve essere minore di 1cm

Non installare due rilevatori nello stesso posto per evitare interferenze reciproche

Test

- A. Al termine dell'installazione, inserire la pila se non presente nel Sensore Porta&Finestra, poi verificare che la spia led si illumini avvicinando i due componenti magnetici.

Configurazione

1. (raccomandato) Per la configurazione completa dei sensori leggere il manuale della Centralina di allarme Homcloud.

Quando hai inseritole batterie e il sensore ha la spia led accesa, entrare all'interno dell'App nella Centralina Allarme di Homcloud già configurata e selezionare la sezione "Aggiungi Rilevatori/sensori", poi successivamente:

Metodo A: Avvicina e allontana le due parti magnetiche del sensore tra loro

La spia LED lampeggerà nuovamente, verrà emesso un bip sonoro (centralina) e il sensore apparirà sull'App pronto per essere posizionato all'interno di una zona o stanza.

Specifiche

Alimentazione: 3V Lithium Battery 2*AAA stilo

Corrente stand by: $\leq 25\mu\text{A}$

Corrente in allarme: $\leq 20\text{mA}$

Rilevamento: minore o uguale a 10mm

Distanza funzionamento: $\leq 150\text{m}$ in area aperta

Frequenza radio di comunicazione: $433\text{mhz} \pm 75\text{khz}$

Materiale: ABS plastic

Per maggiori info www.homcloud.com

Imported by: Life365 Italy S.p.A. - European General Agency

Viale Roma 49/a, 47122 Forlì, Italy - Made in China

